



Behuizing voor Wandmontage



- Opbouw- en inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten
- Modulair systeem

Behuizingen voor Wandmontage zijn in verschillende modellen verkrijgbaar, voor alle denkbare toepassingen. Er zijn varianten voor opbouw- en inbouwmontage, met variabele montagediepte of gelijk met de muur. Ook montage in 482,6 mm (19-inch) kasten is mogelijk. Dankzij het modulaire systeem kan een centrale eenvoudig worden uitgebreid.

Basisfuncties

Behuizingsontwerpen en -combinaties

Er zijn twee behuizingen voor wandmontage leverbaar als basiseenheid:

- HCP 0006 A (voor 6 modules) of
- HBC 0010 A (voor 10 modules)

Deze behuizingen bieden plaats aan een MPC-Bedienings- en Displayeenheid met Paneelcontroller als het centrale element van de brandmeldcentrale.

De basisbehuizingen HCP 0006 A en HBC 0010 A kunnen met de volgende apparatuur worden uitgebreid om aan individuele voorkeuren te voldoen:

- HBE 0012 A Modulaire Uitbreidingsbehuizing voor 12 extra modules, 2 x 12 V/28 Ah accu's
- PSS 0002 A of PSB 0004 A Voedingsbehuizingen voor extra voedingseenheden en 12 V/28 Ah accu's
- DIB 0000 A Verdeelkast, Wandmontage.

Uitrustingslimieten

Installatie-optie en het maximale aantal:

- Modules:
- Paneelrails (klein: PRS 0002 A, groot: PRD 0004 A)

Behuizings-type	Modules:	PRS 0002 A	PRD 0004 A
HCP 0006 A	6	1	1
HBC 0010 A	10	1	2
HBE 0012 A	12	-	3
PSS 0002 A	-	-	-
PSB 0004 A	-	-	-
DIB 0000 A	-	-	-

Installatie-optie en het maximale aantal:

- MPC-Bedienings- en Displayeenheid met Paneelcontroller
- UPS-Voedingseenheden
- Batterijen

Behuizingstype	MPC	Voedingseenheden	Batterijen
HCP 0006 A	1	1	2 x 28 Ah
HBC 0010 A	1	1	2 x 28 Ah
HBE 0012 A	-	1	2 x 28 Ah
PSS 0002 A	-	1	2 x 28 Ah
PSB 0004 A	-	1	4 x 28 Ah
DIB 0000 A	-	-	-

De DIB 0000 A Verdeelkast, Wandmontage, is voorzien van een verdeelrail om hierop aansluitklemmen aan te brengen.

Installatietypes

Er zijn verschillende installatietypes mogelijk:

- Opbouwmontage
- Inbouwmontage met variabele installatiedieptes (gelijk met de muur)
- Installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten.

Bij opbouwmontage worden de behuizingen rechtstreeks op de wand aangebracht. Voor alle andere installatietypes zijn speciale montagesets vereist.

De behuizingen beschikken over voorgevormde kabeldoorvoeren.

In de behuizingen voor wandmontage passen maximaal 12 V/28 Ah accu's.

Installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten.

Voor iedere behuizing voor wandmontage is een FRK 0019 A montageset nodig.

Frontdeuren

De behuizingen kunnen ook worden voorzien van transparante frontdeuren. De behuizingen zijn gemaakt van schokbestendig kunststof en zijn leverbaar in twee formaten, met allebei een slot aan de linker- of rechterkant.

Behuizingstype	Frontdeur, slot rechts	Frontdeur, slot links
HCP 0006 A	FDT 0000 A	FDT 0003 A
HBC 0010 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A
HBE 0012 A	FDT 0001 A	FDT 0002 A

Installatie/configuratie

- Alle behuizingen zijn voorzien van voorgevormde kabeldoorvoeren met de drie meest voorkomende diameters (22 mm, 35 mm, 44 mm).
- De voorgevormde openingen voor de kabeldoorvoer moeten voorzichtig worden open gemaakt.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Componenten
1	Behuizing, gelakt plaatstaal

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Materiaal van behuizing	Plaatstaal, geleverd
Kleur van behuizing	Leigrijs, RAL 7015 Voorkant: antraciet grijs, RAL 7016

Afmetingen	
• HCP 0006 A	ca. 638 x 440 x 149 mm
• HBC 0010 A en HBE 0012 A	ca. 840 x 440 x 149 mm
• PSB 0004 A	ca. 502 x 440 x 149 mm
• PSS 0002 A en DIB 0000 A	ca. 267 x 440 x 149 mm

Gewicht	
• HCP 0006 A	ca. 12,5 kg
• HBC 0010 A en HBE 0012 A	ca. 17 kg
• PSB 0004 A	ca. 11,4 kg
• PSS 0002 A en DIB 0000 A	ca. 6,4 kg

Bestelinformatie

HCP 0006 A Modulaire Paneelbehuizing voor 6 Modules voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten	HCP 0006 A
HBC 0010 A Modulaire Paneelbehuizing voor 10 Modules voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten	HBC 0010 A
HBE 0012 A Modulaire Uitbreidingsbehuizing voor 12 Modules voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten	HBE 0012 A
PSS 0002 A Voeding Klein voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten	PSS 0002 A
PSB 0004 A voeding voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten	PSB 0004 A
DIB 0000 A Verdeelkast voor opbouw- of inbouwmontage of installatie in 482,6 mm (19-inch) kasten	DIB 0000 A
Hardware-accessoires	
RLU 0000 A Aansluitkaart Wordt geleverd met 2 sub-D-connectoren, 9-pins	RLU 0000 A
FRK 0019 A 19-inch Rekmontagekit Voor behuizing voor wandmontage	FRK 0019 A
FDT 0000 A Frontdeur Transparant Slot rechts	FDT 0000 A
FDT 0003 A Frontdeur Transparant Slot links	FDT 0003 A

Bestelinformatie

FDT 0001 A Grote Frontdeur Transparant Slot rechts	FDT 0001 A
--	-------------------

FDT 0002 A Grote Frontdeur Transparant Slot links	FDT 0002 A
---	-------------------

Nederland:
Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5600 JB Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:
Bosch Security Systems NV/SA
Torkonjestraat 21F
8510 Kortrijk-Marke
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be

Vertegenwoordigd door