

# VERSA-LCDR-WH

## LCD BEDIENDEEL

Het **VERSA-LCDR-WH** bediendeel is ontworpen voor de **VERSA** en **VERSA Plus** alarmsystemen. Het eenvoudig uit te lezen display en grote knoppen vergroten het comfort bij het dagelijks gebruik, zelfs voor kinderen en ouderen. De ingebouwde proximity kaartlezer maakt bediening van het systeem mogelijk zonder dat een code onthouden hoeft te worden. Het grote voordeel is het mooie design, waardoor het **VERSA-LCDR-WH** bediendeel in elk interieur past.

- groot en eenvoudig uitleesbaar display
- LED indicaties voor systeem en blok status
- snelle selectie voor de inschakel modes via de speciale knoppen
- PANIEK, BRAND en MEDISCHE alarmen te activeren vanaf het bediendeel
- toetsenbord en display achtergrondverlichting
- akoestische indicatie bij systeem gebeurtenissen
- indicatie indien geen communicatie met het alarmsysteem
- proximity kaartlezer
- attractief design



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Voeding ( $\pm 15\%$ )                | 12 V DC           |
| Afmetingen behuizing                  | 139 x 124 x 22 mm |
| Bedrijfstemperatuur                   | -10...+55 °C      |
| Stand-by verbruik                     | 30 mA             |
| Maximaal verbruik                     | 65 mA             |
| Gewicht                               | 240 g             |
| Maximale luchtvochtigheid             | 93 $\pm$ 3%       |
| Milieuklasse conform de EN50130-5     | II                |
| Veiligheidsklasse conform de EN 50131 | Grade 2           |