

INT-E

ZONE UITBREIDINGSMODULE

De uitbreidingsmodule is ontworpen voor gebruik met **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA**, **VERSA IP** **VERSA Plus** en **PERFECTA** alarmsystemen, als ook voor het **ACCO-NT** toegangscontrole systeem. Dit apparaat vervangt de CA-64 E/CA-64 EPS module. De **INT-E** is voor uitbreiding van het systeem met 8 bedrade zones en met de mogelijkheid om direct rolluik en tril detectoren aan te sluiten. De extra sabotage ingang voorziet in het detecteren van het ongeautoriseerd openen van de behuizing waar de module in geïnstalleerd is.

- systeem uitbreiding met 8 zones
- ondersteuning voor:
 - NO, NC
 - EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
 - 3EOL (alleen INTEGRA Plus)
- programmeerbare EOL weerstandswaarden (alleen INTEGRA, INTEGRA Plus, VERSA, VERSA Plus)
- ondersteuning voor het aansluiten van tril en rolluik detectoren
- mogelijkheid om op de **RS-485** bus aan te sluiten (firmware update via de bus)



TECHNISCHE GEGEVENS

Voeding (± 15%)	12 V DC
Bedrijfstemperatuur	-10 °C...+55 °C
Stand-by verbruik	35 mA
Maximaal verbruik	80 mA
Gewicht	47 g
Maximale luchtvochtigheid	93±3%
Afmetingen	80 x 57 mm
Milieuklasse conform de EN50130-5	II
+12V uitgangsbelaasting	2,5 A / 12 V DC
Veiligheidsklasse conform de EN 50131 (zonder voeding)	Grade 3
Veiligheidsklasse conform de EN 50131 (met APS-412 voeding)	Grade 2