

MultiRelay Fibra

Relais à quatre canaux avec contacts secs

Compatibilité	Modèles de centrales compatibles Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G)
Communication	Technologie de communication Fibra Technologie brevetée de communication filaire. Fibra combine la fiabilité des fils avec la flexibilité d'une connexion radio. Caractéristiques clés : • Communication bidirectionnelle. • Anti-sabotage avancé. • Notifications instantanées. • Configuration à distance via les applications Ajax. Connexion câblée Câble à 4 fils Connexion à n'importe quel endroit de la ligne Fibra MultiRelay peut être installé derrière la centrale, le détecteur, le clavier ou la sirène. Longueur de la ligne Fibra jusqu'à 2 000 mètres jusqu'à 6 500 ft Lorsque vous utilisez la paire torsadée U/UTP cat.5. Communication chiffrée
Connexion des lignes	Nombre de lignes d'entrée 1 MultiRelay peut être installé derrière n'importe quel dispositif Fibra. Nombre de relais 4 Les appareils électriques sont connectés à quatre sorties de relais avec contact sec. Longueur du câble jusqu'à 2 000 mètres jusqu'à 6 500 ft Lors de l'utilisation d'un câble à paire torsadée U/UTP cat.5. Courant maximal jusqu'à 5 A à 30 V= jusqu'à 10 A à 230 V~

	Charge résistive maximale pour chaque relais.
Caractéristiques clés	Protection contre la surchauffe Lorsque l'un des relais excède la température admissible, tous les contacts fermés s'ouvrent automatiquement. L'utilisateur reçoit une notification indiquant une surchauffe. Scénarios d'automatisation Réglé dans les applications Ajax séparément pour chaque relais. Modes de fonctionnement des relais bistable impulsion Réglé dans les applications Ajax séparément pour chaque relais. Temps de fonctionnement de 10 secondes à 2 heures Réglé pour le mode impulsion dans les applications Ajax séparément pour chaque relais. Sauvegarde de l'état après une panne d'électricité Si activé, l'état actuel des contacts du relais reste le même après une coupure de courant.
Recommandations	Pour une utilisation à l'intérieur uniquement. Il est recommandé de l'installer dans un boîtier Case vendu séparément et disponible en plusieurs dimensions.
Protection contre le sabotage	Alarme anti-sabotage MultiRelay dispose d'un connecteur permettant de fixer la carte imprimée du bouton anti-sabotage au module. La carte du bouton anti-sabotage se trouve dans le boîtier Case, qui est vendu séparément. Protection contre l'usurpation des données authentification du dispositif Détection de perte de communication après 36 s Entre la centrale et MultiRelay. Peut être modifiée dans les paramètres de la centrale.
Alimentation	Alimentation de la ligne Fibra 8,5–30 V$\overline{\text{=}}$, jusqu'à 185 mW La centrale alimente le module. MultiRelay ne fournit pas d'énergie supplémentaire aux appareils.
Carte imprimée	Dimensions 90 × 55 × 30 mm 3,54" × 2,16" × 1,18"

	Poids 84 g 2,96 oz Température de fonctionnement de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F Humidité admissible jusqu'à 75 %
Kit complet	MultiRelay Fibra Guide de démarrage rapide
Garantie	24 mois