

INT-ORS

MODULE D'EXTENSION DE SORTIES POUR LE RAIL DIN

Le module **INT-ORS** permet l'extension des systèmes **INTEGRA**/**VERSA** avec 8 sorties de relais programmables. Il est destiné au contrôle direct des appareils 230 V par l'intermédiaire des centrales d'alarme des familles : **INTEGRA**, **INTEGRA Plus**, **VERSA** et **VERSA Plus**. Ce module est également une excellente solution en cas d'utilisation des fonctionnalités offertes par ces centrales pour créer un système d'automatisation. L'**INT-ORS** est destiné au montage sur un rail DIN 35 mm standard.

- extension du système de 8 sorties relais (commande directe d'équipements électriques alimentés en 230 V)
- construction permettant le montage sur rail DIN 35 mm



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Nombre max. de sorties	8
Tension d'alimentation (±15%)	12 V DC
Températures de fonctionnement	-10...+55 °C
Consommation de courant en veille	35 mA
Consommation max. de courant	310 mA
Poids	285 g
Humidité maximum	93±3%
Nombre de modules 17,5 mm	7
Dimensions	122 x 93 x 58 mm
Classe environnementale selon EN50130-5	II
Capacité de chargement aux sorties de relais (charge résistive)	16 A / 230 V CA
Capacité de chargement à la sortie +12V	2,5 A / 12 V DC